

**Amplificador Mezclador de Sobremesa con USB/SD, FM/DAB+ y Bluetooth EA-30D, EA-60D, EA-120D
AMPLIFICADOR MEZCLADOR**



Características:

- Amplificador mezclador de sobremesa con reproductor multimedia.
- Reproductor multimedia integrado con USB/SD, FM/DAB+ y Bluetooth.
- Potencia nominal de salida de 30W, 60W a 120W.
- Salida de altavoz de 100V o 70V y 4-16Ω.
- 3 x entradas de micrófono/línea, 2 x entradas de línea RCA, 1 x entrada TEL y 1 x salida de línea RCA.
- Entrada XLR con alimentación fantasma (phantom) de +48V conmutable.
- Con protección contra cortocircuito, clip, sobrecarga y alta temperatura.
- Doble fuente de alimentación de 230V CA y 24V CC.

Especificaciones:

Modelo	PAA 60DMB	PAA 120DMB	PAA 240DMB
	Amplificador Mezclador de Sobremesa con USB/SD, FM/DAB+ y Bluetooth		
Salida de Potencia	60W	120W	240W
Salidas de Altavoz	100V o 70V y 4-16Ω		
Conector	Entrada Mic1 por XLR balanceado con alimentación fantasma (phantom)		
	Entradas Input2-3 conmutables Mic/Línea por jack de 6.3mm no balanceado		
	Entradas Line1-2 por RCA, entrada Tel con MOH, salida de línea por RCA		
Entrada	Mic1-3: 5-8mV, 600Ω; Línea y TEL: 150-470mV, 10KΩ, RCA no balanceado		
Salida de Línea	0.775 (0dBV)		
Respuesta de Frecuencia	60Hz-15kHz(pm3dB)		
Relación S/N	Línea ≥ 85dB, Mic ≥ 72dB		
THD	Menos del 0.5%		
Protección	Protección contra cortocircuito, clip, sobrecarga y alta temperatura		
Consumo de Energía	60W	100W	200W
Fuente de Alimentación	230V CA y 24V CC; 50-60Hz		
Dimensión	320x210x90mm		
Peso	3.7kg	4.9kg	4.3kg

Panel Posterior:

- -DC24V IN
- PRECAUCIÓN / AVISO
- CE & RoHS
- No. (Número de serie)
- SALIDA DE ALTAVOZ
- COM / 4Ω / 8Ω / 16Ω / 70V / 100V
- ANTENA-FM (FM-ANT)
- ENTRADA/SALIDA (INPUT/OUTPUT)

